



Voltímetro sin contacto



1000V
CAT IV

Funciones

- Detección de 24V a 1000V CA

Características

- Detección de alto/bajo voltaje
- Alerta visual LED
- Alerta audible
- Luz de trabajo
- Montura magnética
- Apagado automático
- Indicador de batería baja
- 1 año de garantía limitada

Incluye

- Baterías (2) AAA

Descargas



Manual



Ficha de Datos

H28-240



Hecho en CHINA

Especificaciones

Especificaciones	Rango
Bajo voltaje	24V to 48V AC
Alto voltaje	48V to 1000V AC
Temperatura operativa	-10 ° to 50 °C (14 ° to 122 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 ° to 60 °C (-4 ° to 140 °F)
Humedad operativa	<80%
Clasificación	CAT IV 1000V

Función	Encendido	Bajo voltaje 24 a 48 V	Alto voltaje 48 a 1000V	Apagado
Alerta visual	LED VERDE permanente	LED ROJO parpadeando lentamente	LED ROJO parpadeando rápidamente	Ninguna
Alerta sonora	Un solo tono	Tonos lentos	Tonos rápidos	Ninguna